

## МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

A-Street-30M3K Sphere  
A-Street-40M3K Sphere  
A-Street-60M3K Sphere

A-Street-30M4K Sphere  
A-Street-40M4K Sphere  
A-Street-60M4K Sphere

A-Street-30M5K Sphere  
A-Street-40M5K Sphere  
A-Street-60M5K Sphere

1. Извлечь светильник из упаковки. Проверить комплектность светильника и внешний вид на предмет отсутствия механических повреждений. Запрещается эксплуатация светильника с механическими повреждениями, следствием которых явилось нарушение степени защиты оболочки.
2. Повернуть и снять шар-рассеиватель.
3. Установить светильник на венец столба (труба диаметром до 60мм) и закрепить 3-мя болтами.
4. Подключить провода сетевого кабеля, соблюдая маркировку (заземляющий провод – к контакту  $\perp$ , фазный – к контакту «L», нулевой – к контакту «N»). Сечение подключаемых проводов 0,75...2,5 мм<sup>2</sup>.
5. Установить шар-рассеиватель и повернуть.